



RILEVATORI DI PRESENZA/ASSENZA TENSIONE PER ALTA TENZIONE

Caratteristiche generali:

- Serie: **CC-265-.....**

Caratteristiche:

- Idoneo per uso esterno e interno;
- Dotato di doppia segnalazione di presenza tensione: acustica e luminosa (per mezzo di LED rossi) visibile a 360°;
- Assenza di tensione indicata dall'accensione di un LED verde;
- Dispositivo di autocontrollo incorporato (per la verifica corretto funzionamento prima dell'uso);
- Alimentazione: batteria 9V 6LR61;
- Spegnimento automatico temporizzato;

Conformi alla Norma IEC 61243-1

Dotato di fissaggio al fioretto isolante

- C attacco esagonale H12
- W attacco esagonale H20
- K attacco dentellato universale

Foto del prodotto / *Product image*

Attacco C / *Connection C*



Attacco W / *Connection W*



Attacco K / *connection K*



HIGH VOLTAGE DETECTORS PRESENCE/ ABSENCE DETECTION

General characteristics:

- Series: **CC-265-.....**

Characteristics

- Suitable for indoor and outdoor use;
- Double indication of operative voltage presence: Powerful audible signal and Flashing red LEDs Visible over 360°;
- Absence of operative voltage indicated by the green led-light permanent on;
- Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector, before use;
- Supply: alkaline battery 9V 6LR61;
- Automatic switch-off;

In compliance with standard IEC 61243-1

Equipped with fixing to the insulating Stick

- C hexagonal connection 12 mm
- W hexagonal connection 20 mm
- K universal notched connection



Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2024

Last updated: 18th April 2024



codice IW IW code	tensione di utilizzo (kV) operating voltage (kV)	Colore Color	conf. pack.
CC-265-44/132	44 - 132	Rosso/Red	1
CC-265-60/90	60 - 90	Giallo/Yellow	1
CC-265-60/150	60 - 150	Rosso/Red	1
CC-265-90/225	90 - 225	Rosso/Red	1
CC-265-225/420	225 - 420	Rosso/Red	1

Raccomandazioni d'uso

- Il rivelatore non richiede alcuna manutenzione speciale, ma occorre tenerlo assolutamente pulito e rimetterlo sempre nella sua custodia dopo l'uso prima di trasportarlo o riporlo. Se il dispositivo non funziona, sostituire la batteria. Se l'errore persiste, rispedirlo in fabbrica per un controllo.
- Il rivelatore è dotato di un sistema di autotest che ne verifica il corretto funzionamento. Tale autotest va eseguito prima di ogni utilizzo.
- In ogni caso è consigliabile far verificare il rivelatore entro un periodo di 6 anni dalla data del primo utilizzo.

Use recommendations

- *The voltage detectors do not require any special maintenance, but must be kept absolutely clean and always put it back in its case after use before transporting or storing it. If the device does not work, replace the battery. If the error persists, return it to the factory for inspection.*
- *The detector is equipped with a self-test system that verifies its correct operation. This self-test must be performed before each use.*
- *In any case it is advisable to have the detector checked within a period of 6 years from the date of first use.*