



Componenti quadro 2 stringhe (1 uscita):

- 1 centralino in policarbonato IP65 307x217x105 mm 1811997
- 4 portafusibili unipolari DCH 2341038D 1000V DC
- 2 barre parallelo 2306035/2
- 1 interruttore magnetotermico 4P C32A 6kA 1000V DC
- 1 scaricatore di sovratensione classe II 1000V DC 2445208P
- 7 pressacavi M16 1002102
- 7 ghiera M16 1002152

Cavo solare 6 mmq

Quadro fornito cablato come da disegno (indicativo)

Pressacavi e ghiera vanno messi in un sacchetto e posti all'interno del centralino

Etichette di sicurezza poste sul fronte quadro:



ATTENZIONE
Rispettare le polarità di stringa

ITALWEBER

Via E. Fermi, 40/42
I - 20057 Assago MI
Italia / Italy

Tel. ++39-02-93977.1
Fax ++39-02-93904564/5
e-mail: info@italweber.it

Codice: 7852001MF

Data: 31/01/2023

Rev. 0

Pag. 1 di 1