



RIVELATORE ELETTRONICO UNIPOLARE DI PRESENZA TENSIONE

Caratteristiche generali:

- Codice: IW 1910081
- Tipo: RMT 1030;
- Campo di misura: 10 – 30 kV;
- Soglia minima: 3kV;
- Su richiesta il campo di misura può essere tarato da 3kV a 52kV, con ampiezza di 20kV;
- Idoneo per uso esterno e interno;
- Dotato di doppia segnalazione di presenza tensione: acustica e luminosa (per mezzo di 2 LED rossi);
- Assenza di tensione indicata dall'accensione di un LED verde;
- Con indicatore di batteria scarica (LED arancione acceso);
- Dispositivo di autocontrollo incorporato (per la verifica corretto funzionamento prima dell'uso);
- Alimentazione: batteria alcalina 9V;
- Spegnimento automatico temporizzato;
- Norma di riferimento: IEC EN 61243-1;

Immagine del prodotto / Product image



SINGLE POLE ELECTRONIC VOLTAGE / NO VOLTAGE DETECTOR

General characteristics:

- Code: IW 1910081;
- Type: RMT 1030;
- Voltage range: 10 – 30 kV;
- Minimum threshold: 3kV;
- On request the voltage range can be defined from 3kV to 52kV, with a range of 20kV;
- Suitable for indoor and outdoor use;
- Double indication of operative voltage presence: intermittent acoustic and flashing of 2 red led-lights;
- Absence of operative voltage indicated by the green led-light permanent on;
- Indication of low batteries (orange LED light permanent on);
- Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector, before use;
- Supply: alkaline battery 9V;
- Automatic switch-off;
- Reference standard: IEC EN 61243-1;

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2017

Last updated: 10th April 2017



Composizione del codice:

- Rivelatore con attacco filettato 10MA per il suo innesto sulla testa dell'apposito fioretto isolante (non incluso);
- Fornito in contenitore in materiale metallico con apposito alloggiamento interno;
- Puntale di contatto metallico a forma di "V";

Raccomandazioni d'uso

- Il rivelatore non richiede alcuna manutenzione speciale, ma occorre tenerlo assolutamente pulito e rimetterlo sempre nella sua custodia dopo l'uso prima di trasportarlo o riporlo. Se il dispositivo non funziona, sostituire la batteria. Se l'errore persiste, rispedirlo in fabbrica per un controllo.
- Il rivelatore è dotato di un sistema di autotest che ne verifica il corretto funzionamento. Tale autotest va eseguito prima di ogni utilizzo.
- In ogni caso è consigliabile far verificare il rivelatore entro un periodo di 6 anni dalla data del primo utilizzo.

The code is composed by:

- *Voltage detector with a M10 threaded part for the connection with an insulating rod (not included);*
- *The product is supplied in an special metallic box, with a suitable internal site for its transport;*
- *Metal contact probe (with a "V" shape);*

Use recommendations

- *The voltage detectors do not require any special maintenance, but must be kept absolutely clean and always put it back in its case after use before transporting or storing it. If the device does not work, replace the battery. If the error persists, return it to the factory for inspection.*
- *The detector is equipped with a self-test system that verifies its correct operation. This self-test must be performed before each use.*
- *In any case it is advisable to have the detector checked within a period of 6 years from the date of first use.*